PRO 1000

Multi-Konnektor System / Koaxial-Adaptersatz

BESCHREIBUNG:

- ★ Erstellen Sie Ihre eigenen Koax-Adapter mit dem PRO 1000 Set.
- ★ 136 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten.
- ★ Spart Zeit und Geld.
- ★ Einfache und schnelle Verbindung verschiedener Koaxialstecker.
- ★ Enthält N-, UHF-, MUHF-, BNC-, TNC-, SMA-, F- und Phono-Konnektoren.
- ★ Vergoldetes Messing und Teflonisolierung für optiale elektrische Leistung.
- ★ Unentbehrlich für jede Funkwerkstatt.
- ★ Komplett in einem handlichen, weichen Schutzetui.

SPEZIFIKATION:

ELEKTRISCH	
MODELL	PRO 1000
ANWENDUNG	Koaxialadapter Satz (N auf BNC, TNC auf SMA, … usw.)
FREQUENZ BEREICH	N, SMA, BNC, TNC: 0-3000 MHz (o. höher) MUHF: 0-2500 MHz F: 0-1500 MHz UHF: 0- 200 MHz Phono: 0- 100 MHz
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω (alle Konnektortypen)
SWR	≤ 1.5 für alle oben genannten Frequenzen (typisch ≤ 1.2) Siehe u. stehenden Hinweis
EINSATZVERLUST	≤ 0.5 dB für alle oben genannten Frequenzen (typisch ≤ 0.2 dB) Siehe u. stehenden Hinweis

MECHANISCH	
INHALT	Je 2 Stecker und Buchsen von jedem der folgenden Typen: N-Konnector UHF-Konnektor MUHF-Konnektor BNC-Konnektor TNC-Konnektor SMA-Konnektor F-Konnektor Phono-Konnektor 8 Stck. Konnektoren-Verbinder
MATERIAL	Gold-beschichtetes Messing Teflonisolierung
ABMESSUNG	Softetui: 190 mm x 120 mm x 30 mm Koaxialadapter: ca. 53 mm x 16 mm Durchm. (N: 20 mm Durchm, UHF: 17 mm Durchm.)
GEWICHT	Komplettsatz (Etui): ca. 680 g

BITTE BEACHTEN:
Die genannten Werte für SWR und Einsatzverlust beziehen sich auf einen "vollständigen" Adapter (gleicher Typ je Ende), d.h. 2 Stck. Konnektoren sowie dem Konnektorenverbinder.

PROCOM A/S behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

01.2006